

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия	30.08.2019	<p style="text-align: center;">3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая</p> <p>3.1 Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников и руководящего состава ООО «Строительный двор» с проведением внепланового инструктажа с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.</p> <p>3.2 Инженер службы ремонта и эксплуатации ООО «Строительный Двор» направлен на внеочередную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в территориальную отраслевую комиссию Ростехнадзора.</p> <p>3.3 Генеральный директор ООО «Строительный Двор» направлен на первичную проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в территориальную отраслевую комиссию Ростехнадзора.</p> <p>3.4 Проведено внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда всем работникам и руководящему составу ООО «Строительный Двор».</p> <p style="text-align: center;">4. Административные меры, принятые руководителем предприятия</p> <p>4.1 Обеспечено обучение и проверка знаний электротехнического, электротехнологического персонала ООО «Строительный Двор».</p> <p>4.2 Создана энергослужба, укомплектованная подготовленным электротехническим персоналом, назначены ответственный за электрохозяйство организации и лицо его замещающее.</p>
Наименование организации	ООО «Строительный Двор»	
Место несчастного случая	вводно-распределительное устройство 0,4 кВ (далее – ВРУ-0,4 кВ) розничного магазина ООО «Строительный Двор», Тюменская обл.	
Вид происшествия	Поражение электрическим током	
1. Краткое описание несчастного случая		
<p>Электрики ООО «Строительный Двор» (2 человека) без выполнения необходимых организационных мероприятий проводили работы по замене трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ. Дверь электроустановки открыл ключом консультант торгового зала магазина. Электрики отключили перекидной рубильник, проверили отсутствие напряжения индикатором напряжения. При выполнении работ один из электриков (далее - пострадавший), потянувшись к трансформаторам тока, своим телом включил рубильник, вследствие чего получил поражение электрическим током, повлёкшее смерть пострадавшего.</p>		
2. Причины несчастного случая		
<p>2.1 Отсутствие в ООО «Строительный Двор» подготовленного электротехнического персонала (нарушены п.п. 1.2.1-1.2.3, 1.4.3, 1.4.5.2, 1.4.12, 1.4.13, 1.4.20, 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП), п.п. 2.7, 5.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н (далее – ПОТЭЭ)).</p> <p>2.2 Невыполнении организационных мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ в действующих электроустановках (п.п. 1.7.2 1.7.3, 1.8.1, 1.8.9 ПТЭЭП, п.п. 3.13, 4.1, 5.1, 6.6 ПОТЭЭ).</p> <p>2.3 Несоблюдение требований охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения (п.п. 16.1, 17.5 ПОТЭЭ).</p> <p>2.4 Электротехнический персонал не обеспечен средствами защиты, инструментами и приспособлениями, применяемыми при обслуживании и ремонте электроустановок (п.п. 1.7.3, 2.2.21 ПТЭЭП).</p> <p>2.5 Недостаточный контроль со стороны руководителей за выполнением требований правил по охране труда, за соблюдением персоналом требований безопасности труда, за созданием безопасных условий труда.</p>		

5. Фото места происшествия

